Verkkojännite
230 V/50 Hz

Valmiustilan kulutus
0,3 W

Käyttölämpötila
-20 ... +35 °C

Mitat
46x46x18 mm

Kuormatyyppi
Laskeva reuna (trailing edge)
Nouseva reuna (leading edge)

Suojaus
Ohjelmiston ylikuumenemissuoja
Laitteen ylikuumenemissuoja
Ohjelmiston ylikuormitussuoja

Yhteydet
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Kantama
Noin 10 m sisätiloissa
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

0076.3.3

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI
Laitetta saa käsitellä vain valtuutettu sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava..

Seuraavien standardien mukainen
Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DIM-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: plejd.com/compliance


Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Ruotsi

Tärkeää tietoa
Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Jätteiden käsittely ja kierrätys
Tätä sähkötuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

FI

DIM-01
ASENNUSOHJE



Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta tai sivustosta **plejd.fi**

HUOM.!

Asennushetkellä himmennin ei himmennä.
Käytä sovellusta tuotteen asetusten tekoon.

1 Asenna tuote


Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (ei sisälly).

Kokonaisteho vähenee kun laite asennetaan eristettyyn tai lämpimään ympäristöön tai silloin kun samaan rasiaan tulee useita himmentimiä.

DIM-01 on yleiskäyttöinen himmennin, jonka maksimi kuorman kesto on 300 VA ja siinä on säädettävät minimi-, maksimi-, ja aloitustasot.

Kuorma	
Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–300 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–200 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–100 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–300 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



Ohjaustulot 1 2

Ohjaustuloa 1 ja 2 voidaan käyttää ohjaukseen esimerkiksi seuraavilla laitteilla:

- palauttava painike (tehdasasetus)
- kytkin
- liiketunnistin (jossa nollajohdin).

Tuloja voi käyttää myös niin että ne ohjaavat langattomasti yhtä tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisäksi painikkeen kaksoispainalluksella voidaan ottaa käyttöön tilanneohjauksia.

2 Noudata sovelluksen ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta. Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edellä mainitun kytkentäkaavion mukaisesti, voit tehdä asennuksen loppuun sovelluksen avulla. Tätä varten tarvitaan Internet-yhteys ja Bluetooth®.

3 Plejd-järjestelmän luovuttaminen asiakkaalle

Kun asennus on valmis, löydät järjestelmäkoodin sovelluksesta. Kirjoita koodi mukana toimitetulle tarralapulle. Kiinnitä tarralappu sähkökeskukseen ja luovuta tervetulokansio HEI! asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluumme:
tuki@plejd.fi | +358 20 730 7235