Tunnistin
PIR (Passive Infrared)

Tunnistusalue*
Suuret liikkeet: 7 m
Pienet liikkeet: 3,5 m

*Testattu IEC 63180:n mukaisesti.

Pariston käyttöikä
Akun arvioitu käyttöikä jopa 10 vuotta (mukana 1xAA-litiumparisto*).

*Litiumparistoa suositellaan käyttöiän maksimoimiseksi.

Suositeltu asennuskorkeus
2,2 m +/–10 cm

Tunnistuskulma
90°

Mitat
110x31x25 mm

Käyttöympäristö
Sisätiloissa

Ympäristön lämpötila
0 ... +35 °C

Yhteydet
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Kantama
Noin 10 m sisätiloissa. Paristokäyttöiset tuotteet eivät laajenna Plejd mesh verkkoa.

Seuraavien standardien mukainen
Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WMS-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Ruotsi

Tärkeää tietoa/Varoitus
Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Tulipalon vaara. Paristo saattaa räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa vammoja, jos se asennetaan virheellisesti, puretaan, murskataan, ladataan tai altistetaan avotulelle tai korkealle lämpötilalle.

Jätteiden käsittely ja kierrätys
Tätä sähkötuotetta ei saa hävittää muunkotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

1150.1.0

FI

Plejd

WMS-01
ASENNUSOHJE



Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta tai sivustosta **plejd.fi**


WMS-01:n tulisi asettaa parhaan tunnistuksen ja toiminnan takaamiseksi:

- Huoneen nurkkaan.
- Kuivaan sisätilaan.
- Paikkaan, jossa todennäköisimmin kävelet näkökentän halki ennemmin kuin tunnistimeen päin tai siitä poispäin.

WMS-01:tä ei tule asettaa seuraaviin olosuhteisiin:

- Paikkaan, jossa sen näkökenttä on tukittu.
- Suoraan auringonvaloon, lämmönlähteiden lähelle tai kylmään viimaan.
- Paikkoihin, joihin kertyy likaa ja pölyä.
- Paikkoihin, joissa ilmenee toistuvaa kuumuutta ja kosteutta.

Kansi



Poista kansi asennuksen jälkeen litteällä työkalulla; ohjeistuksen löydät vasemmalla olevasta kuvasta.

Vältä tunnistimen koskettamista. Puhdista tunnistin tarvittaessa pyyhkimällä sitä isopropyylipyyhkeillä.

Kiinnitys älyteipillä

Teippi



Paineeseen reagoiva älyteippi on kiinnitetty WMS-01:een. Teipin liuska tekee tuotteen paikan muuttamisesta helppoa. Tuotteeseen sisältyy varateippi. Käytä teippiä siistillä ja kuivalla pinnalla. Älä käytä puhdistusaineita. Teippi saattaa vahingoittaa tapettia ja herkkiä materiaaleja. Käyttöä karhealla seinätekstuurilla, juuri maalatulla tai huokoisella pinnalla (esimerkiksi käsittelemätön puu, tiilellä tai betonilla) ei suositella.

Vaihe 1. Irrota teipin reunus. Pidä kansi WMS-01:n päällä kiinnittäessäsi sitä teipillä.


Vaihe 2. Aseta WMS-01 asianmukaiseen korkeuteen ja kiinnitä tuote nurkkaan varovaisesti. Paina teippiä lujasti ja tasaisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

Asennus ruuveilla

Käytä seinään sopivia ruuveja (eivät sisälly tuotteeseen).

Vaihe 1. Irrota kansi. Käytä alosassa olevaa asennusreikää sekä yhtä yläosan reikää. Älä käytä halkaisijaltaan yli Ø 4 mm ruuveja jossa isompi kuin Ø 8,2 mm kanta.

Vaihe 2. Napsauta kansi paikoilleen.



Noudata sovelluksen ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta. Viimeistele asennus sovelluksen avulla. Asennukseen vaaditaan Internet-yhteys ja Bluetooth®.

Irrota WMS-01

(kiinnitetty teipillä)



Vaihe 1. Irrota kansi paikantaaksesi teipin liuskan.

Vaihe 2. Käytä työkalua saadaksesi teipin liuskan ulottuvillesi. Pidä WMS-01:stä kiinni yhdellä kädellä ja vedä hitaasti ja tasaisesti alaspäin yhdellä kädellä. Älä vedä teippiä itseesi päin.

Vaihe 3. Teippi venyy vedettäessä. Jatka vetämistä kunnes teippi irtoaa seinästä.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluumme: tuki@plejd.fi | +358 20 730 7235